





## 产品说明书



## WX503 DIGITAL WIRELESS SYSTEM

### 使用前注意事项



#### 请在使用本产品前请仔细阅读说明

警告:为了减少火灾或者触电的危险,请勿将本设备置于雨中或者潮湿的地方。

注意:请勿私自拆卸本设备,内部没有用户可维修的部件,请交给合格的维修人员处理。

- ① 请使用附带的充电线进行充电,如果不确定可用的电源类型,请咨询您的经销商。
- ② 本设备内置锂电池,请勿投入火中或热源的附近。
- ③ 本设备没有防水功能,请勿投入水中或其他液体中。
- ④ 请勿尝试自行维修本设备,因为打开盖子后可能会使您接触到危险电压或其他风险,如果本设备需要进行维修,请交给合格的维修人员进行维修。
- ⑤ 如果您长时间不使用本产品的時候,应该拔掉充电线。
- ⑥ 避免电源线被踩踏或者在插头处插座和连接设备的位置捆的太紧。

制造商:深圳市瑞孚科技有限公司  
 制造商地址:广东省深圳市龙华新区大浪街道华宁路  
 52号恒昌荣星辉科技园B栋5楼  
 网址:www.swiffaudio.com  
 联系电话:+86 755 2331 1770




中国制造


01

### 产品概述

WX503是一款5.8G无线传输收发系统,适用于6.35mm的音频接口设备,自带充电仓,支持USB充电,体积小,携带方便。无线系统应尽量接近演出区,并且与大的金属物、墙面、脚手架等物体至少保持1.5米的距离,并尽量保证发射器与接收器之间有空旷的信号直射途径。演出前请仔细检查电池电量是否充足,避免因电量不足而无法使用。



#### 无线收发器 工作演示



02

### 产品参数及附件

#### 产品参数


频道	4 channels
接收灵敏度	< -110dBm@20dB SINAD
信噪比	>90dB
延迟	<5ms
系统频率响应	20~20KHz
失真度	<0.02%
传输距离	>30m
满电工作时间	20小时(因环境而异)

#### 产品附件清单



03

### 产品示意图及介绍



04

### 保修条例

#### 尊敬的用户:

感谢您使用本公司的产品,为了保护您的合法权益,免除您的后顾之忧,同时为改善对客户售后服务,我公司按照《消费者权益保护法》的有关规定,特制定本保修条例,请您认真阅读并提供宝贵的意见和建议。

- 一、本公司产品享有自出售之日起一年的免费保修服务。
- 二、送修产品请妥善包装运送,运送过程如有损毁或遗失,本公司恕不负责。
- 三、在免费保修期内,发生下列事项者,本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、服务费。
  - 1.用户使用或保管不当造成产品故障或损坏的;
  - 2.私自拆卸产品的;
  - 3.未按产品说明要求正确使用的;
  - 4.意外因素或人为损坏,如进水,摔坏等。
- 四、超过保修期后,修理的材料费用及修理费等由用户承担。
- 五、使用本公司的产品前请认真阅读产品说明书。
- 六、保修卡务必请售机单位盖章及注明日期,以确保您的权益。

## 保修卡




产品名称	
购买日期	
客户名称	
客户地址	
客户电话	
维修电话	
经销商盖章	

故障现象	维修日期	维修人


#### 1.接收端功能按键:

- ① 双击功能键,能查看电量状态
- ② 长按功能键,进行设备配对

#### 2.LED电量指示灯:



#### 3.开/关按键:




#### 4.发射端功能按键:

- ① 单击功能键,切换频道。
- ② 双击功能键,查看电量状态。
- ③ 长按功能键,长按发射端和接收端可以进行配对。

#### 5.频道切换:

单击一下发射端功能键切换一次频道,再单击一下即可切换下一个频道,以此类推。

#### 6.静音开关:



#### 7.发射端/接收端插入式充电接口:

需要把发射端和接收端插入充电仓充电接口,即可进行充电。

05

#### 8.充电仓开关/电量查看:

- ① 按一下即可开启充电仓,同时查看电量。
- ② 按两下即可关闭充电仓。




#### 9.充电仓电量指示灯:

电量显示如右图


#### 10.Type-C充电接口:

把发射端和接收端插入充电仓里面,再把Type-C线接入充电仓和电源即可进行充电,设备使用的是聚合物锂电池,充电仓可以给发射端和接收端循环充电3次,合计使用时间长达20小时,使用设备前请先给设备充电;长时间不使用,三个月给产品充电一次激活。



#### 11.Type-C输出接口:


WX503充电仓容量为5200mAh,可以通过输出接口给手机、平板等移动设备充电,给手机、平板等移动设备充电时,请自备适合的充电线,包装内的充电线仅用于给无线收发器充电。



06

### 重新对码配对

设备在出厂前都默认进行过对码设置,产品开机后可直接使用。如出现开机不能直接使用,可重新进行对码设置。



### 设备使用及测试

#### 设备测试

将发射端接入乐器,接收端接入音响,按下发射端与接收端侧面的开机键,发射端与接收端绿灯常亮则进入工作状态。出现以下情况请按以下方式解决。

#### a 未匹配成功:

如果出现发射端绿灯亮而接收端绿灯闪烁或证明未匹配成功,可重新对设备进行开关机操作。

#### b 匹配成功无声音:

如果出现发射端与接收端都是绿灯常亮的情况下,演奏无声音,可尝试对产品重新配对对码。


#### c 跳频:

如果使用期间音频有干扰现象,有可能附近有近似信号在工作,可直接短按发射端的跳频按键进行跳频。

07

#### 多套设备同时使用

无线设备系统可4-6套设备同时使用,无干扰(30平方),为了避免信号交叉,请对无线收发器一一对的进行开机和测试,在每对无线收发器测试完成后再进行下一对无线收发器开机和测试。测试期间发现有信号干扰的情况下,可选择跳频键进行跳频。




#### 1个发射端可配多个接收端

一个WX503的发射端可以配合多个WX503接收端使用。例如:一个舞台上4个接收设备您可以通过一个WX503发射端与4个WX503接收端进行连接,同时演出。

#### 设备调试:

在关闭所有其他近似无线设备以后,长按四个接收端设备的多功能按钮,直到接收端红灯闪烁后松开按钮,再长按一个发射端设备的多功能按钮,直到发射端红灯闪烁后松开按钮需要大概等2秒左右,发射端与所有接收端都绿灯常亮时,四个接收端可接收一个发射端的信号,即可实现1对多的功能。所有的对码调试时间要在2秒内完成。

08



09